

GENERADOR GH12000E

Modelo GH12000E | SKU 201844

Categoría: Para parcelas o grandes proyectos



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Motor OHV 18 HP, 500cc** a gasolina, enfriado por aire — potencia industrial adaptada a exigencia residencial extrema.
- **Conexión a ATS (Cód. 201843)** para transferencia automática — mayor continuidad operativa ante cortes de luz.
- **Arranque eléctrico con batería incluida**, con alternativa de partida manual por piola retráctil.
- **AVR de alta respuesta** para prevenir variaciones de voltaje, con chasis extra reforzado y aislamiento de vibración.
- **Ruedas antipinchazo y manillar industrial incluidos** — para fácil movilización.
- **Certificación SEC** y garantía de fábrica — equipo respaldado y con servicio técnico Flowmak.



LO ESENCIAL EN UN VISTAZO

9.000 W

Potencia nominal

9.500 W

Potencia máxima

5-9 hrs

Autonomía

78 dB(A)

Ruido

104 kg

Peso

USOS MÁS COMUNES

1

Respaldo total para grandes residencias o fundos

Alimenta varias bombas de agua simultáneas junto con climatización total — la máxima capacidad de respaldo residencial de la línea.

2

Taller domiciliario con equipos de alto consumo

Potencia suficiente para operar una soldadora Inverter o compresores, además de todo el respaldo eléctrico del hogar.

Descarga nuestra
nueva app Koslan



Comprometidos con el uso
responsable y eficiente del agua.

koslan.cl



GENERADOR GH12000E

Modelo GH12000E | SKU 201844

FLOWMAK®



GENERADOR Y ALTERNADOR

Frecuencia	50 Hz	Voltaje	220V
Potencia nominal	9.000W / 9.0kW (40.91A)	Potencia máxima	9.500W / 9.5kW (43.18A)
Capacidad estanque	25 L	Autonomía (50% carga)	9 h
Estructura gabinete	Abierto	Dimensiones (LxAxA)	715x570x580 mm
Peso equipo	104 kg	Alternador	Tipo cepillo, 220V

MOTOR GK500

Tipo de motor	OHV, 4T, monocilíndrico, aire, bencinero	Cilindrada	500 cc
Potencia nominal	18 HP	Potencia máxima	19 HP
Velocidad motor	3.000 / 3.600 rpm	Aceite recomendado	10W30
Capacidad de aceite	1.2 L	Sistema de arranque	Partida eléctrica
Batería	9.0 AH	Accesorios incluidos	Kit ruedas, batería 9Ah 12V

PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS

- Conexión ATS para transferencia automática — mayor continuidad operativa ante cortes de luz.
- Interruptor de encendido/apagado del generador y arranque eléctrico del motor.
- Panel medidor digital de voltaje, frecuencia y tiempo de uso, con interruptor automático.
- 1 enchufe hembra negro 230V 16A y 1 enchufe hembra azul 230V 32A.
- Conexión de corriente DC 12V 8.3A y conexión a tierra.
- Alternativa de partida manual por piola retráctil, además del arranque eléctrico.

Descarga nuestra nueva app Koslan



Comprometidos con el uso responsable y eficiente del agua.

koslan.cl

